

## WEWA-TV® 49" (124,46cm) Android PCAP Touchscreen-PC



### Beständig gegen Kratzer, Wasser und Staub

Der WEWA-TV 49" Android PCAP Touchscreen-PC ist ein Blickfang in jedem Bereich. Er besitzt eine sehr Schlagfeste und äußerst robuste hochwertige Touchscreen-Oberfläche, entwickelt für den Einsatz in rauen Arbeitsumgebungen.

#### Key-Features

- Android 7.1
- RK3288 CPU
- 2GB DDR3 + 8GB Flash
- 802.11 b/g/n internal WiFi
- 3G/WiFi/WLAN
- 24/7 Dauerbetrieb
- 10 Punkt PCAP Touchscreen

#### Einsatzmöglichkeiten

- Einzelhandel
- Einkaufszentrum
- Krankenhäuser
- Museen und Gallerien
- Flughafen
- Bus-/Zug-Stationen
- etc.

**Technische Spezifikationen: 49" (124,46cm) Android PCAP Touchscreen-PC / WT0490TPCPCAPRC**

WEWA-TV	49" Android PCAP Touchscreen-PC
▶ Panel Model	49" TFT LED
▶ Backlight Typ	WLED
▶ Physikalische Auflösung	3840x2160@60MHz
▶ Seitenverhältnis	16:9
▶ Kontrast	1100:1
▶ Helligkeit (cd/m <sup>2</sup> )	500
▶ Betrachtungswinkel	Rechts/Links: 89/89° (Typ) Oben/Unten: 89/89° (Typ)
▶ Hintergrundbeleuchtung / Lebensdauer in Stunden	WLED / 50.000h
▶ Dauer-Einsatz (24/7)	ja
▶ Bildschirm Modi	Portrait und Landscape
▶ Reaktionszeit	12 ms (Typ)
▶ Pixel-Abstand (mm)	0.27963 x 0.27963
▶ Stromversorgung	AC 100-240V, 50-60 Hz
▶ I/O Anschlüsse	1x HDMI, 1x VGA, 1x USB-Touch-Anschluss, 1x audio-input, 1x earphone output, 1x AC input, Power on/off (switch)
▶ Betriebssystem	Android 7.1
▶ Lautsprecher	2x 10Watt
▶ OSD Sprachen	Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Polnisch, Russisch, Chinesisch, Türkisch, Arabisch, Japanisch etc.
▶ Betriebstemperatur (°C)	0~40
▶ Lagertemperatur (°C)	-10~65
▶ Befestigungsmöglichkeit	VESA-Bohrung
▶ Touchscreen	PCAP Touchscreen, 10 Punkt Touch / optional ohne Touchscreen erhältlich
▶ Zertifikate	CE, FCC, ROHS
▶ Prozessor	Quad-core ARM Cortex-A17@1.8GHz
▶ Arbeitsspeicher	2GB DDR3
▶ Flash	8GB
▶ LAN	RJ45, 10/100M Ethernet
▶ WiFi	eingebaute 802.11 b/g/n
▶ 4G	optional

Artikelnummer: WT0490TPCPCAPRC / Android

▶ **Lieferumfang**

- WEWA-TV 49" Android PCAP Touchscreen-PC
- 1x Anleitung zur Inbetriebnahme